

YLEISMITTARI 17

Digitaalinen yleismittari Victor 17



Perustoiminnot	Alue	Tarkkuus
Jännitemittaus DC V	400mV	$\pm (1.0\%+10)$
	4V/40V/400V/1000V	$\pm (0.5\%+3)$
Jännitemittaus DC mV	400mV	$\pm (1.0\%+10)$
Jännitemittaus AC mV	400mV	$\pm (3.0\%+3)$
Jännitemittaus AC V	4V/40V/400V/750V	$\pm (1.0\%+3)$
Virtamittaus DC	400uA/4000uA/40mA/400mA/ 10A	$\pm (1.5\%+3)$
Virtamittaus AC	400uA/4000uA/40mA/400mA/ 10A	$\pm (1.5\%+3)$
Resistanssi	400 Ω	$\pm (0.5\%+3)$
	4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω	$\pm (0.5\%+2)$
	40M Ω	$\pm (1.5\%+3)$
Kapasitanssi	10nF	$\pm (0.5\%+20)$
	100nF/1uF/10uF/100uF	$\pm (2.0\%+5)$
	1000uF	$\pm (5.0\%+5)$
Erikoistoiminnot		
Diodi testi	Kyllä	
Jatkuvuussummeri	Kyllä	
Paristovaroitus	Kyllä	
Tiedonpito	Kyllä	
Automaattinen sammutus	Kyllä	
Kunnostuskelpoinen sulakesuojaus	Kyllä	
Iskunkestäväsuoja	Kyllä	
Näytteenottoväli	3 kertaa sekunnissa	
AC taajuusvaste	(40-400) Hz	
Aluevalinta	Manuaalinen	
Maksimi näyttämä	3999	
Virtalähde	2 x 1.5V AA paristot	
Paino	400 g	
Mitat	180 x 90.5 x 45mm	

Toimitukseen sisältyy: mittausjohdot, paristot ja suomenkielinen käyttöohje